



Ihre Terminal-ID:

Erste Schritte bei Move 5000 – ohne feste IP-Adresse

Schritt 1: Gerät starten

- Stecken Sie bei dem Move 5000 den runden schwarzen Stromstecker in den Steckplatz „Power“ auf der Rückseite der Basis (Deckel abnehmen)
- Legen Sie das Gerät auf die neue Basis
- Sollte das Terminal auf der Basis nicht von selbst starten, überprüfen Sie bitte die Stromversorgung
- Zeigt das Terminal „Akku leer“ an, so überprüfen Sie bitte, ob der Akku korrekt eingelegt ist
- Nach kurzer Zeit zeigt das Terminal „Nicht betriebsbereit Initialisierung notwendig“ oder den Startbildschirm „VR Payment“ (Bildschirmschoner)

Schritt 2: WLAN hinterlegen

- Drücken Sie nun mindestens **3-mal auf die F-Taste** unten links
- Geben Sie den **Funktionscode 54** ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der grünen OK-Taste
- Geben Sie **12345 als Passwort** ein und bestätigen mit der grünen OK-Taste
- Scrollen Sie mit dem Finger bis zum Punkt **DFÜ Assistent** und bestätigen Sie mit der grünen OK-Taste
- **WLAN** mit der grünen OK-Taste bestätigen
- Das Terminal sucht nun nach WLAN-Netzwerken und zeigt deren Namen an
- Gewünschtes WLAN-Netz auswählen und mit der grünen OK-Taste bestätigen
- Passphrase für das gewählte WLAN-Netz eingeben
(Bitte beachten Sie bei der Eingabe auf Groß- und Kleinschreibung; über den blauen Button unten rechts im Display wechseln Sie zwischen Groß-/Kleinschreibung und Zahlen)
- Da die Konfiguration automatisch mit DHCP erfolgen soll, wählen Sie bitte die grüne OK-Taste für Ja
- Änderungen speichern? bitte mit der grünen OK-Taste für Ja beantworten

Schritt 3: Gerät in Betrieb nehmen

- Ihr Terminal ist jetzt mit dem gewünschten WLAN-Netzwerk verbunden
- Drücken Sie bitte die grüne OK-Taste
- Zeigt es den Bildschirmschoner an, können Sie jetzt Zahlungen tätigen
- Ansonsten führt das Terminal nun automatisch eine Inbetriebnahme durch
- Dieser Vorgang kann bis zu drei Minuten dauern
- Das Terminal startet während der Inbetriebnahme-Vorganges möglicherweise mehrmals neu
- Das Terminal zeigt nach kurzer Zeit den Bildschirmschoner oder die Betragseingabe an

Das Terminal ist nun betriebsbereit

Für weitere Fragen steht Ihnen VR Payment gerne unter **0721-1209 66008** zur Verfügung.

Kassenabschluß

- Drücken Sie im Display das Icon F3
- Wählen Sie im Menü „Kassenabschluß“
- Geben Sie **12345 als Passwort** ein und bestätigen mit der [grünen OK-Taste](#)
- Bestätigen Sie die Frage: Kassenabschluß durchführen ? mit der [grünen OK-Taste](#)

Papier-Rolle wechseln

- Heben Sie die Lasche mit dem Kontaktlos-Symbol leicht an, die Rollen-Klappe springt nun auf
- Klappen Sie die Klappe nach hinten
- Lösen Sie das Papier an der neuen Rolle vorsichtig und wickeln ca. eine Handbreit Papier ab
- Legen Sie nun die Papier-Rolle mit der Schrift nach hinten ein und
- Klappen Sie den Teil des abgerollten Papierstreifens nach vorne weg
- Schließen Sie die Klappe mit deutlich hörbarem Einrasten

Beleg-Kopie

- Drücken Sie im Display das Icon F3
- Wählen Sie im Menü „Belegkopie“
- Geben Sie **12345 als Passwort** ein und bestätigen mit der [grünen OK-Taste](#)
- Wählen Sie im Menü, welche Belegkopie Sie drucken möchten
- Bestätigen Sie Frage mit der [grünen OK-Taste](#)

Initialisierung

- Drücken Sie im Display das Icon F3
- Wählen Sie im Menü „Initialisierung“
- Geben Sie **12345 als Passwort** ein und bestätigen mit der [grünen OK-Taste](#)
- Bestätigen Sie die Frage: Initialisierung durchführen ? mit der [grünen OK-Taste](#)